

Teknik veri sayfası

Charger 1.0 miniBTE R

Şarj cihazı, günlük şarj etme aktivitelerini bir kaç basit eylem ile kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Şarj etmek

- İşitme cihazlarını çıkarıp şarj aletine takın - herhangi bir kapağı açmanıza gerek yok.
- İşitme cihazları şarj cihazına yerleştirildiğinde otomatik olarak şarj olmaya başlar ve şarj aletinden çıkarıldığında AÇIK konuma gelir.
- Her gece şarj ettiğinizde, gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz anda işitme cihazları tam şarjlı olacaktır.

Kolay anlaşılır

Şarj cihazı üzerindeki bir LED ışık, kullanıcının şarj durumunu kolayca anlamasına olanak sağlar:

- Turuncu = Şarj oluyor
- Yeşil = Tam şarjlı

Kısa şarj süreleri

İşitme cihazlarının tamamen boşalması durumunda, normal şarj süreleri şu şekildedir:

- 3,5 saat = Tam şarjlı
- 1 saat = %40 şarj
- 0,5 saat = %20 şarj

Ürünün gerçek özellikleri

- Endüktif şarj
- Güç AÇIK/KAPALI LED ışığı göstergesi
- Manyetik bağlantı - işitme cihazlarının şarj bağlantı noktalarında kalmasını sağlar
- Sabit güç kablosu
- Dengeli ve sabit bir duruş için lastik ayaklar
- Keskin kenarları olmayan, yuvarlak tasarım - temizlemesi kolay
- Yumuşak seyahat kılıfı ile birlikte



Şarj cihazı, miniBTE R'yi şarj etmek üzere tasarlanmıştır. İndüktif teknolojiye dayanmaktadır ve işitme cihazlarını kablosuz olarak üç buçuk saatte tam olarak şarj eder.

miniBTE R için tasarlanmıştır
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX



* Elektrik fişi ülkeden ülkeye değişir



Teknik veriler: Şarj cihazı


Ürün adı	Charger 1.0, Oticon miniBTE R
Tasarlandığı/Uyumlu modeller	Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R
Boyutlar	Ø95 mm /toplam 39 mm yükseklik
Ağırlık	135 g
Renk	Siyah
Güç kaynağı fişi	USB A
Durum göstergesi	Şarj cihazı üzerindeki LED ışık: Şarj cihazı AÇIK/KAPALI durumunu gösterir Şarj olurken işitme cihazı üzerindeki LED ışık: Şarj modunu gösterir
İşitme cihazlarının şarj süreleri	Pilin başlangıç durumuna göre maks. 3,5 saat şarj Sıcaklık: +10°C ile +35°C (+50°F ile +95°F) Pilin başlangıç durumuna göre maks. 5 saat şarj Sıcaklık: +5°C ile +10°C arasında ve +35°C ile +40°C arasında (+41°F ile 50°F arasında ve +95°F ile +104°F arasında)
Güç kaynağı	Sağlanan güç kaynağı ünitesi
Giriş voltajı	5 V DC
Giriş akımı	< 0,2 A (iki işitme cihazı şarj olurken) < 10 mA bekleme durumunda (işitme cihazı takılı değilken)
Kablo	Sabit kablo / uzunluk 150 cm
Harici ekipmana bağlanır	Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Kullanım koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +5 °C ile +40 °C (+41°F ile +104°F) Bağıl nem: %5 ile %93, yoğuşmasız
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık: -25°C ile +70°C (-13°F ile +158°F) Bağıl nem: %5 ile %93, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı	700 hPa ile 1060 hPa arasında

Teknik veriler: Güç kaynağı ünitesi

Giriş voltajı	100 - 240 V AC
Giriş frekansı	50-60 Hz
Çıkış voltajı	5 V DC
Çıkış akımı	1 A



Genel Merkez
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka